

バーコードリーダー設定表

(設定項目：リーダブルシンボロジーセッティング)

設定内容：読み取りシンボルの許可設定をします。

設定例：Codabar/NW-7 と EAN-13 を読み取り許可にする場合

Codebar/NW-7 のオプションコードは 06 なので
設定用バーコードより「0」「6」と読み取ります。

EAN-13 のオプションコードは 04 なので
設定用バーコードより「0」「4」と読み取ります。


最後に「セット」「設定終了」と読み取ります。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

① : 設定開始



② : リーダブルシンボロジーセッティング設定



③：読み取り許可をするバーコードのオプションコードを読み取ってください。

◆読み取りシンボルのオプションコード◆

シンボル	オプションコード	シンボル	オプションコード
自動（初期値）	00	GS1 Databar (RSS-14)	14
Code-128	01	IATA	15
GS1-128	31	PDF417/MicroPDF417	17
UPC-A	02	Codablock F	18
UPC-E	03	Code 16K	19
JAN-13	04	Code49	20
JAN-8	05	Korea Post Code	21
Codabar / NW-7	06	QR Code / Micro QR Code	A0
Code39	07	Data Matrix	A1
Trioptic Code 39	47	Maxi Code	A2
Standard / Industrial 2 of 5	08	Aztec Code	A3
Matrix 2 of 5	38	Chinese Sensible Code	A4
Interleaved 2 of 5	48	Australian Post	B0
China Postal Code	58	British Post	B1
Germany Postal Code	68	Intelligent Mail	B3
Code93	09	Japanese Post	B4
Code11	10	KIX Post	B5
MSI/Plessey	11	Planet Code	B6
UK/Plessey	12	Postnet	B8
Telepen	13		

赤の色でマークされているシンボルは初期値が有効となります。

◆設定用バーコード◆



0



5



3



8



1



6



4



9



2



7



セット



設定終了